

RISCO

A LIFETIME OF SECURITY

LightSYS+

Control de accesos y alarma integrado

Lector de apertura de puertas



El lector abre-puertas en Bus de RISCO está diseñado para cumplir con los más altos estándares de la industria para el control de acceso físico y es compatible con la solución integrada de control de accesos y alarma LightSYS+.

El lector cuenta con una cubierta negra clásica adecuada para todos los ambientes y una carcasa resistente de policarbonato y epoxi fundido, proporcionando un producto robusto y resistente al vandalismo para instalaciones tanto en interiores como en exteriores.

La nueva solución de control de accesos y alarma integrada LightSYS+ es una solución de control de accesos de bajo coste y fácil de instalar que satisface las necesidades de seguridad y control de accesos de las pequeñas y medianas empresas y elimina la complejidad de combinar una solución independiente con la alarma.

Características principales

- Emplea tecnología RFID avanzada y es compatible con llaves de proximidad RFID de solo lectura de 13,56 MHz además de llaves de proximidad de lectura/escritura y llaves de proximidad de datos cifrados inteligentes
- Compatible con el protocolo: ISO 15693

Especificaciones del producto

- Voltaje de entrada: 13V +/- 10%
- Consumo corriente: Máximo - 60 mA
- Frecuencia de transmisión: 13.56MHz
- Distancia de lectura: hasta 2.25cm para las tarjetas y hasta 1.2cm para las llaves de proximidad
- Interfaz: RS-485
- NFC - Próximamente
- Indicativo Audio/ Visual: Led interno de color rojo y señal acústica
- Temperatura de funcionamiento: -30° a 65° C (-22° a 149°F)
- Temperatura de almacenaje: -40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
- Humedad de funcionamiento: 5% a 95% sin condensación
- Protocolo soportado RFID: ISO 15693

Características físicas

- Material: Policarbonato
- Dimensiones (An x Al x Pr) 50 x 87 x 20 mm (2.0 x 3.4 x 0.8 inch)
- Distancia máxima al panel principal: 300m
- Cable recomendado ALPHA 1295 (22AWG) con 5 conductores trenzados con blindaje total o equivalente

* **Especificaciones sujetas a cambios**

Información para pedidos

Referencia	Descripción
RP432DOR000A	Lector abre-puertas