

PIR DE CIELO 360A°

MODELO: AX-PC360



ESPECIFICACIONES

SENSOR	
Fuente de alimentación	DC9~16V
Consumo corriente máximo	18mA (DC12V)
Rango de detección	$\varphi = 8\text{m}$ (la altura de instalación es 3.6m)
Ángulo de detección	360°
Tiempo de auto-prueba	60s
Indicador de Alarma	LED Rojo
Sensor	Sensor de infrarrojos de doble elemento
Temperatura de operación	-10°C ~ +50°C
Humedad de ambiente	95% RH max (no congelación)
Rechazo de RFI	10MHz a 1GHz 20V/m
Montaje	Montaje para techo
Altura de instalación	2.5m~6m
Salida de Alarma	NC, NO opcional, DC28V/100mA
Interruptor Anti-tamper	NC, DC28V/100mA